

**POL**  
**MAR**

**TONI SUB-AUDIO  
IMPOSTABILI  
E BABY MONITOR**



## RICETRASMETTITORE PMR-446

Ricetrasmittitore PMR446 dalle dimensioni estremamente ridotte, completo nelle sue funzionalità, con tonalità subaudio impostabili dall'utente.

- Menu semplificati per facilitare le operazioni
- Pacco batterie al Litio 3.7V (4,4W/h) 1200mAh
- 40 codici CTCSS e 83 codici DCS impostabili mediante i tasti.
- 8 + 8 canali di memoria (1 canale di emergenza)
- Timer TOT (Time-Out-Timer)
- Canale di emergenza
- Blocco trasmissione su canale occupato
- Scansione VFO/Scansione sui canali
- Impostazione del livello dello squelch (livello 0-4)
- Indicatore Segnale/Potenza
- Retroilluminazione del display selezionabile
- Funzione Power-Save
- Funzione Monitor
- Funzione Baby Monitor
- Auto test alla accensione con verifica della tensione di batteria
- Avviso batteria scarica
- Toni di conferma pressione pulsanti
- Autospegnimento (APO)
- Radio FM incorporata (88 ~ 108 MHz)

### Fornito con:

Antenna, pacco batterie al Litio, caricabatterie, clip da cintura, cinghiello da polso e manuale d'uso.

### Specifiche tecniche

Gamma di frequenza	446.00625 MHz ~ 446,09375 MHz
Tensione	3.7V
Numero canali	8 + 8
Temperatura operativa	-20°C ~ +55°C
Alimentazione	Batteria agli Ioni di Litio 1200 mAh
Dimensioni (L x H x P)	81 x 50 x 26mm
Potenza d'uscita RF	0.5W
Corrente assorbita	≤450 mA
Distorsione in modulazione	≤5%
Sensibilità	-122dbm
Potenza d'uscita nominale	500mW
Selezione canale adiacente	65dB
Reiezione intermodulazione	55dB

Attenzione: le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso da parte del costruttore.

### Accessori opzionali

L'apparato Polmar Mini può utilizzare diversi accessori opzionali, tra cui:



**MEP-2000Y-VX7**  
Microfono con auricolare ad aria e PTT  
Ref. 07500056



**EM-3600Y-VX7**  
Microfono/altoparlante con PTT  
Ref. 07500055

**POL**  
**MAR**