



RICETRASMETTITORE PMR446

Apparato compatto e robusto semplice da utilizzare.

- Funzione VOX per un utilizzo della radio senza mani.
- Indicatore vocale del canale selezionato.
- Risparmio batteria.
- Funzione TOT programmabile per limitare le operazioni in un periodo di tempo in modo da evitare danni da utilizzo prolungato.
- Funzione Scan, scansione e ricezione dei segnali presenti.
- Radio FM.
- 50 codici CTCSS e 83 codici DCS per evitare interferenza da altre radio.
- Funzioni programmabili da PC (solo per rivenditori).

Fornito con:

carica batterie, pacco batterie Li-Ion 7,4V/2300mAh, antenna, clip da cintura e manuale di d'uso.



Specifiche Tecniche

Gamma di frequenza	446.00625 MHz~446,09375 MHz
Numero di canali	8 + 8
Spaziatura canali	12.5 kHz
Stabilità in frequenza	±5ppm
Temperatura operativa	-20°C ~ +55°C
Tensione	7.4V
Corrente in standby	circa 15mA
Alimentazione	Batteria Li-Ion 7,4V - 2300mAh
Dimensioni	100 (H) × 58 (W) × 36 (D) mm
Peso	205g
Potenza in uscita	≤500 mW
Modulazione	FM
Deviazione max. di frequenza	±2,5 kHz
Sensibilità di riferimento	-122 dBm
Sensibilità squelch	-126 dBm